Growatt ShineLink-X

- Sin cables,instalación fácil
- Automáticos direccionamiento de IP, inserta y funciona
- 120 metros de largo alcance, amplia cobertura
- Soporta múltiples inversores, 8 como máximo
- Almacenamiento incorporado, datos de 1 mes
- Monitorización y mantenimiento en linea



POWER-INGO TOMO-RROW

GROWATT

www.ginverter.com

Hoja de datos	ShineLink-X
Interfaz de comunicación	
Rf433	Sí
RF433(campo libre)	hasta 120m
RF433(dos paredes)	20 m
Suministro de potencia	
Consumo de potencia	<2W en espera, <5W pica
Tensión de entrada	196V~250V
Frecuencia de entrada	50/60Hz
Especificaciones generales	
Dimensión	105/85/26mm
Peso	< 1kg
Opciones de montaje	Colocación directa / en pared
Grado de protección	IP30
Muestro	LED
Rango de temperatura operativa	- 25°C ~+65°C
Humedad relativa	0-95%
Características	
Interfaz gráfica del usuario	Android/IOS APP
Actualizaciones remotas de firmware	Integrado
Número max. de dispositivos a monitorear	8(RF433)
Garantía	1 año
	CE

* Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD. A: 4-13/F,Building A,Sino-German(Europe)Industrial Park,Hangcheng Ave,Bao'an District,Shenzhen,China
T: + 86 755 2747 1900 F: + 86 755 2749 1460 E: info@ginverter.com