# Growatt ShineWiFi-X

· Instalación fácil, sin cables

· Puerto de comunicación USB

· Almacenamiento incorporado, 1 mes de datos

· Monitoreo y mantenimiento en línea






POWER-ING
TOMO-RROW

GROWATT

www.ginverter.com

| Ficha de datos | ShineWiFi-X |
|---|---|
| **Parámetros Inalámbricos** | |
| Estandar inalámbrico | 802.11 b/g/n |
| Rango de frecuencia | 2.4G~2.5G (2412M~2484M) |
| Potencia de transmisor | 802.11b: 16±2 dBm (@11Mbps)<br>802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps)<br>802.11n: 13±2 dBm (@HT20, MCS7) |
| Sensibilidad del receptor | CCK, 1 Mbps : -90dBm<br>CCK, 11 Mbps: -85dBm<br>6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm<br>54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm<br>HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm |
| **Parámetros de hardware** | |
| Interface de datos | USB |
| Voltaje de operación | 5V(+/-5%) |
| Consumo máximo de potencia de transmisión | 1.2W |
| Display | LED |
| **Parámetros de aplicación** | |
| Servidores soportados | ShineServer |
| Comunicación con inversor | USB (protocolo Modbus RTU) |
| Comunicación con servidor | TCP (protocolo Modbus TCP) |
| Red soportada | 2.4G WiFi |
| Máximo rango de comunicación | 50m |
| Tipo de configuración | APP configure |
| Intervalo de transferencia de datos | 5 Minutos |
| Servidor default URL | server.growatt.com |
| **Datos generales** | |
| Dimensiones (ancho/altura/profundidad) | 135/79/29mm |
| Peso | 60g |
| Temperatura de operación | Inglés, Chino |
| Certificado | CE |

**SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD.** A: 4-13/F,Building A,Sino-German(Europe)Industrial Park,Hangcheng Ave,Bao'an District,Shenzhen,China
T: + 86 755 2747 1900 F: + 86 755 2749 1460 E: info@ginverter.com